

### 特色

### 優點

## MasterConsole Digital KVM Switch Dual (MCD-DUAL)

#### 以雙顯示器管理多部雙顯伺服器

Raritan 的 MasterConsole<sup>®</sup> Digital Dual KVM 切換器 - MCD-104-DUAL 和 MCD-108-DUAL 可讓單一使用者管理多部雙顯伺服器。可透過 DVI/HDMI/DP CIM (MDCIM) 或 UTP VGA 複合式傳輸線 (MDUTP)，連接最遠至 100 英尺的伺服器。

#### 使用滑鼠切換連接埠

使用者只要移動滑鼠，讓鼠標觸及畫面邊緣，即可輕鬆切換頻道。觸碰畫面右側邊緣將切換至下一個頻道。觸碰畫面左側邊緣將切換至上一個頻道。

此功能可幫助使用者節省時間並提高生產力。

#### 以 VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort Video 連接至伺服器

透過 CIM (MDCIM-DVI/HDMI/DP) 和 UTP VGA 傳輸線，支援多個影音介面。

#### 輕巧不佔空間

所有 MCD-DUAL 裝置均採 1U 高度設計

#### HD 影片解析度

支援最高達 1920 x 1200 @75Hz (透過 MDUTP 傳輸線) 和 1920 x 1080 @60Hz (透過 MDCIM) 的最高視訊解析度。

#### 易於安裝

隨插即用安裝，並透過簡單便捷的螢幕操作畫面設定。

#### 自動掃描與自動略過

自動掃描功能可讓使用者以不同速率掃描伺服器。自動略過可略過未啟用的頻道

#### MasterConsole<sup>®</sup> 數位電腦介面模組 (MDCIM) 技術與多平台支援

搭載「保持連線 (keep-alive)」技術的 MDCIM 可讓使用者新增、移除以及熱抽換元件，同時完全不會對已連線運作的伺服器造成影響。

MDCIM 亦可用於支援資料中心多種伺服器與裝置，並支援 MS-DOS、Windows<sup>®</sup> 7/8/8.1/10、Linux<sup>®</sup> (Red Hat、Novell<sup>®</sup> Suse)、Macintosh<sup>®</sup> OS9、OSX 和 SCO UNIX<sup>®</sup>

#### 全新使用者權限等級

MCD-DUAL 支援一名管理員和 15 名使用者設定檔，以確保安全存取和簡易管理。